

**PAKOWANIE ZŁĄCZY IEC: B-MALE, C-MALE, C-FEMALE,  
D-MALE, R-FEMALE, (HE11), SYSTEM 12.**

**1. OPIS**

Pakowanie następujących złączy IEC:

- B-male (2 rzędy mini)
- B-female (2 rzędy)
- C-male (mini)
- C-female długość końcówek < 5 mm (mini)
- C-female, 4 rzędowe, płytka do płytki
- C-female, 5 rzędowe, płytka do płytki
- D-male
- R-female (HE 11) wersja odwrócona
- RS-female
- System 12 female

**2. MATERIAŁ**

|                            |    |             |
|----------------------------|----|-------------|
| Paletka (mini)             | Nr | 165950 - 1  |
| Pokrywa (niska)            | Nr | 165950 - 3  |
| Nalepka na pokrywę         | Nr | 999641 - 1  |
| Taśma wąska                | Nr | 100957 - 1  |
| Pudło transportowe         | Nr | 165882 - 0  |
| Folia pęcherzykowa         | Nr | 165941 - 1  |
| Arkusz perforowany         | Nr | 165951 - 1  |
| Nalepka                    | Nr | 999639 - 1  |
| Taśma (pudło transportowe) | Nr | 10000000341 |

**3. SPOSÓB PAKOWANIA**

WYPEŁNIANIE PALETKI PRZEZ OPERATORA.

- Umieścić paletkę na maszynie.
- Wprowadzić złącza na paletkę.
- Uwaga:  
Złącza typu C-male i D-male ułożyć końcówkami (lutowniczymi) do góry.  
Złącza typu B-male: do paletki włożyć arkusz perforowany.  
Złącza typu System 12 i R-female, ostatnie złącze ułożyć końcówkami lutowniczymi naprzeciwko do pozostałych złączy.
- Położyć pokrywę na paletce ze złączami.
- Układać paletki ze złączami w stos.

Tłumaczenie: J. Tymosiak

DATA 15 PAŹDZIERNIK 02

Zatwierdził: R. Radwański

DATA 15 PAŹDZIERNIK 02

EC EL00-0012-02

TYCO Electronics Polska Sp. z o.o.

Niniejsza specyfikacja jest poufna i stanowi własność  
Tyco Electronics Corporation. Jest nadzorowana i  
uaktualniana przez EC Express/ ECTEC. Kopie aktualnych  
Rev są dostępne w REDC i Engineering Control Organisation

Wszystkie prawa zastrzeżone  
Tyco Electronics Corporation  
\*Znak towarowy

F/QS/001 (rev. 02-01)

#### PAKOWANIE PALETKI ZE ZŁĄCZAMI W PUDŁO TRANSPORTOWE:

- Na pokrywie nakleić nalepkę (nr 999641-1) z następującymi informacjami: nr wyrobu + revision, opis, nr zamówienia (P.O.), data produkcji, oraz ilość złączy na paletce (=PPQ).
- Owinąć wąską taśmą (w dwóch miejscach) stos 5 paletek ze złączami.
- Złożyć pudło transportowe, spód zakleić taśmą.
- Odciąć ok. 60 cm folii pęcherzykowej, wyścielić dno pudła transportowego.
- Do pudła włożyć 2 stosy paletek.
- Zawinąć wolne końce folii pęcherzykowej do środka, wsuwając je pomiędzy ścianki boczne pudła a paletki.
- Włożyć 2 arkusze perforowane do środka pudła.
- Zamknąć pudło transportowe, zakleić taśmą.
- Na pudło nakleić nalepkę (nr 999639-1) z następującymi informacjami: nr wyrobu + revision, opis, nr zamówienia (P.O.), data produkcji, oraz ilość złączy w pudle (=APQ)

#### 4. PAKOWANIE ILOŚCI

| Typ złącza        | Tray (= PPQ) | Pudło (= APQ) |
|-------------------|--------------|---------------|
| B-male            | 35           | 350           |
| B-female 2 rzędy  | 41           | 410           |
| C-male            | 30           | 300           |
| C-female (1<5mm)  | 30           | 300           |
| C-female 4 rzędy  | 25           | 250           |
| C-female 5 rzędów | 21           | 210           |
| D-male            | 30           | 300           |
| R-female (HE11)   | 34           | 340           |
| System 12         | 32           | 320           |
| RS-female         | 34           | 340           |

PACK.TY = TYA

#### 5. PSEUDO PN.

PSEUDO PN.: 215995-2

BASE-QTY  
( U=3 )

|    |             |            |
|----|-------------|------------|
| Nr | 165950 - 1  | 10000.0000 |
| Nr | 165950 - 3  | 10000.0000 |
| Nr | 999641 - 1  | 10000.0000 |
| Nr | 100957 - 1  | 3.6000     |
| Nr | 165882 - 0  | 1000.0000  |
| Nr | 165941 - 1  | 600.0000   |
| Nr | 165951 - 1  | 2000.0000  |
| Nr | 999639 - 1  | 1000.0000  |
| Nr | 10000000341 | 10.2000    |