

XEVOX Bewegungsmelder PET

BW8070

Der Xevox Pet ist ein Bewegungsmelder mit einem PIR-Sensor. Er reagiert auf Wärmebewegung und meldet dies an die Alarmzentrale. Haustiere lösen bei diesem Melder keinen Alarm aus. Der Xevox Pet ist ein tierimmuner Bewegungsmelder. Das heißt, er erkennt den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Haustier. Während sich im Raum bewegende Personen zuverlässig detektiert werden, ignoriert der Melder bei seiner Überwachung bis zu 30kg schwere Haustiere. Optimaler Montageort ist direkt in einer Ecke, zwischen 2,4 und 2,7 Meter über dem Boden. Die mögliche Bewegungsrichtung eines Eindringlings sollte quer zum Melder erfolgen. Ungeeignet für die Montage sind alle Stellen gegenüber Wärmequellen (z.B.: Heizung) oder einem Fenster (Sonneneinstrahlung). Montieren Sie Ihren Bewegungsmelder ebenfalls nicht in die unmittelbare Nähe von Netzleitungen, Gasleitungen oder elektrischen Geräten, die bei längerem Betrieb Wärme erzeugen. Der Blickwinkel der Xevox Pet Bewegungsmelder beträgt 90 Grad, die Erfassungsreichweite – je nach Montagehöhe – bis zu 12 x 12 Meter. Über eine Steckbrücke lässt sich die Empfindlichkeit der Melder verändern. So bestimmen Sie die Anzahl der Impulse, die erkannt werden müssen, bevor der Melder das Alarmrelais öffnet.



Produkthighlights:

- Ein PIR-Element
- Erkennt den Unterschied zwischen Mensch und Tier
- Ein Hund bis 30kg löst keinen Alarm aus
- Detektionsbereich: 12 x 12m
- Öffnungswinkel: 90°, ideal für Eckmontage

Technische Daten

Montage	Wand
Detektionsbereich (m)	12 x 12
Tierimmun	ja bis 30 kg
Spannungsversorgung	9 – 16 V
Sabotagekontakt	NC, 100 mA, 24 VDC

Detektionsverfahren	PIR
Alarmspeicher	nein
Stromaufnahme	9 mA
Alarmkontakt	NC, 50 mA, 24 VDC
Temperaturbereich	– 10 bis 55 °C

Zubehör:

BW8060 Halter