

AP–Schlüsselschalter

SE1000

Mit dem Schlüsselschalter schalten Sie Ihre Alarmanlage scharf und unscharf. Ein einfaches Umdrehen eines Schlüssels ersetzt die Eingabe eines Pin–Codes. So bedienen Sie Ihre Anlage schneller und komfortabler. Neben der Scharf– und Unscharfschalt–Funktion der Alarmanlage (oder einzelner Teilbereiche) können Sie mit dem Schlüsselschalter auch elektronische Geräte (Eingangsbeleuchtung, Garagentor, etc.) steuern. Hier stehen Ihnen zwei Schaltkontakte zur Verfügung. Diese können Sie als Dauerkontakt oder als Impulsgeber einstellen. Über die beiden farbigen LEDs wissen Sie immer über den Status der angeschlossenen Geräte bescheid. Sie erkennen beispielsweise, ob Sie Anlage gerade scharf oder unscharf geschaltet ist. Die Kernziehschutzrosette, der hochwertige Zylinder aus dem Hause ABUS und ein stabiles wetterfestes Gehäuse (IP 55) schützen den Schlüsselschalter vor äußeren Einflüssen. Der Schlüsselschalter ist für Halbzylinder (10/30) ausgelegt. Es gibt ihn sowohl als Aufputz-, als auch als Unterputz–Variante. Die Aufputz–Variante ist mit einem Deckel– und Wandabrisskontakt vor Sabotage geschützt.



Produkthighlights:

- Hohe Sicherheit dank Kernziehschutz
- Einfaches Aktivieren und Deaktivieren
- Für Aufputzmontage
- Sabotageüberwacht

Technische Daten

Schutzart	IP55
Kontaktbelastbarkeit	500mA, 30VDC
Kernziehschutz	ja
Spannungsversorgung LED	10–15VDC
Abmessungen	114 x 85 x 42 mm

Kontakte	3, Wechsler
Sabotageschutz	Wand–/Deckelkontakt
LED	2, zur Statusanzeige
Sromaufnahme je LED	max. 2mA
Gewicht	450g

Lieferumfang:

3 Schlüssel

Zubehör:

ME1050 – ABUS Halbzylinder