

# Funkaußensirene

## FU9080

Die Außensirene ist das All-In-One Modul aus dem Hause ABUS. Sie können diesen Kombisignalgeber innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Die Signalübertragung von und zur Zentrale erfolgt absolut drahtlos. Die Außensirene ist ein Kombisignalgeber. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen extrem lauten Signalton mit über 105 dB Schalldruck. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein rotes, bis in weite Ferne sichtbares LED-Blitzlicht (Blitzfrequenz: 1 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blitzlicht ist getrennt möglich. Das stabile, wetterfeste Gehäuse wird durch einen Wand- und einen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Bereits im Gehäuse integriert ist die Stromversorgung (5x CR123, 3V Lithium Batterie). Die Außensirene hat eine Batterielebensdauer von bis zu 3 Jahren.



### Produkthighlights:

- Lautstarke Alarmierung: 105 dB
- Mehrfach sabotageüberwacht
- LED Blitzlicht
- Stromversorgung über Batterien
- Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre

Technische Daten			
Funkfrequenz	868,65 MHz AM	Modulation	AM
Supervision	ja	Batterie	5x CR123 3V Lithium
Batterie –Lebensdauer	ca. 3 Jahre	Sirenenlautstärke	105dB @ 1m
Blitzfrequenz	60Hz	Gewicht	1000g
Abm. (HxBxT)	300x 325x70 mm	Betriebstemperatur	-25°C – 60°C
IP-Schutzzart	IP44		