






140-4010 尼龍活用護線套 Nylon Movable Bushings




編號 Cat. No.	槽溝 D mm	適用機板厚度 Panel Thickness mm	包裝 Std. Pkg. pcs
AMB - 1 N	1	1 ~ 1.1	100
AMB - 1.2N	1.2	1.2 ~ 1.3	
AMB - 1.6N	1.6	1.5 ~ 1.7	
AMB - 2.4N	2.4	2.3 ~ 2.5	

- 材質：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級 94V-2，耐酸、耐鹼、耐油，絕緣性良好，耐久性不易老化。
- 特長：耐磨、美觀，保護機板或電線外皮。


140-4020 活用護線套 Movable Bushings



編 號		適用機板厚度 Panel Thickness mm	包 裝 Std. Pkg. M
Cat. No.			
凹型 	AMB - 1	0.9 ~ 1.1	10
	AMB - 1.2	1.1 ~ 1.3	
	AMB - 1.6	1.4 ~ 1.8	
	AMB - 2	1.8 ~ 2.2	
	AMB - 2.4	2.2 ~ 2.6	
	AMB - 3	2.8 ~ 3.2	
	AMB - 4	3.8 ~ 4.2	
	AMB - 5	4.8 ~ 5.2	
	AMB - 6.4	6.2 ~ 6.6	
	AMB - 8	7.8 ~ 8.2	
切型 	AMB - 1 S	0.9 ~ 1.1	10
	AMB - 1.2S	1.1 ~ 1.3	
	AMB - 1.6S	1.4 ~ 1.8	
	AMB - 2 S	1.8 ~ 2.2	
	AMB - 2.4S	2.2 ~ 2.6	
	AMB - 3 S	2.8 ~ 3.2	
	AMB - 4 S	3.8 ~ 4.2	
	AMB - 5 S	4.8 ~ 5.2	

- 材質構造：採用 PE 料製成，為凹型槽溝及兩排齒形構成。
- 使用方法：先將護套一端套於出線孔上，經繞一圈之後，在連接處量適當長度剪斷，利用張力頂緊，即可固定。
- 用途：保護電線兼絕緣用。（金屬、木板皆可使用）
- 特長：有特殊夾緊功能不脫落，產品柔軟韌性高，適用於非固定出線孔之最佳產品。

140-4040 活用護板套 Cords Edge Protectors



編號 Cat. No.	適用機板厚度 Panel Thickness mm	包裝 Std. Pkg. M
AMB - 1 C	0.9 ~ 1.1	10
AMB - 1.2C	1.1 ~ 1.3	
AMB - 1.6C	1.4 ~ 1.8	
AMB - 2 C	1.8 ~ 2.2	
AMB - 2.4C	2.2 ~ 2.6	
AMB - 3 C	2.8 ~ 3.2	
AMB - 4 C	3.8 ~ 4.2	
AMB - 5 C	4.8 ~ 5.2	
AMB - 6.4C	6.2 ~ 6.6	
AMB - 8 C	7.8 ~ 8.2	

- 材質構造：採用 PE 料製成，為凹型槽溝。
- 使用方法：選擇適用於鐵板厚度之護板套，取適當長度後切斷，直接套入鐵板或電路板斷面即可。
- 用途：保護電線或電路板絕緣用。