

Titel: IEC midi female, standaardverpakking.**1. OMSCHRIJVING**

Het verpakken van de IEC midi female connectors

2. MATERIAAL

Tray	PN.	165939	- 2
Cover	PN.	165939	- 3
Label	PN.	999641	- 1
Omdoos	PN.	165882	- 0
Bundelfolie	PN.	100957	- 1
Aircapfolie	PN.	165941	- 1
Perforationsheet	PN.	165951	- 1
Label	PN.	999639	- 1

3. VERPAKKINGSMETHODE**HET VULLEN VAN DE TRAY**

- Plaats de tray op de machine.
- Schuif de connectors in de tray.
- Plaats de cover op de tray.
- Zet de trays + covers met de tray naar boven op een pallet, maximaal 4 lagen op een pallet stapelen.

HET VERPAKKEN VAN DE TRAY + COVER IN DE OMDOOS

- Plak een label op de voorkant van de cover. Op het label moet het PN. en het aantal producten staan.
- Zet de omdoos op en sluit de onderkant met tape.
- Neem een stuk noppenfolie van ca. 60 cm. en bekleed hiermee de doos (langste kant van de folie evenwijdig aan de langste kant van de doos).
- Bundel 4 gevulde trays + covers met bundelfolie.
- Plaats 2 bundels van ieder 4 trays + cover in de omdoos.
- Voeg twee perforationsheets in de doos toe.
- Sluit de doos m.b.v. tape.
- Plak een label op de omdoos met de volgende informatie: PN., omschrijving, FO-nummer, productie-datum en het aantal connectors.

4. STANDAARDVERPAKKINGSHOEVEELHEDEN

Type	PPQ	APQ
IEC-F female	20	160
IEC-G female	15	120

VERP. TY = TYA

5. PSEUDO PN.

PSEUDO PN.: 9-0215999-7

		BASE-QTY (U=3)
PN.	165939 - 2	8000.0000
PN.	165939 - 3	8000.0000
PN.	999641 - 1	8000.0000
PN.	165882 - 0	1000.0000
PN.	100957 - 1	2.0000
PN.	165941 - 1	6.0000
PN.	165951 - 1	2000.0000
PN.	999639 - 1	1000.0000