


ATE

■ライトアングル端子/Right Angle Terminals



●端子—PCサポート間のピッチには、0.2インチピッチ (5.08ミリ) と0.3インチピッチ (7.62ミリ) の2種類がありますので、ご用途によりお選びください。


〔例〕 0.2インチピッチ **ATE1D—5M3—10**
0.3インチピッチ **ATE1D—6M3—10**

●There are two types of pitch (between the terminals and the PC support) available.


Select the pitch most suitable for the job, either 0.2 inch (5.08 mm) or 0.3 inch (7.62 mm).

Examples: 0.2 inch pitch **ATE1D—5M3—10**
0.3 inch pitch **ATE1D—6M3—10**

■ブラケットの取付方法/Bracket Installation Procedure




単極双投/SPDT



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

形名 Part No.	スイッチ特性 Switching function		
	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
ATE1D-2M3-10	ON	—	ON
ATE1E-2M3-10	ON	OFF	ON
ATE1F-2M3-10	ON	—	(ON)
ATE1G-2M3-10	(ON)	OFF	(ON)
ATE1H-2M3-10	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3	—	2—1

2極双投/DPDT



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

形名 Part No.	スイッチ特性 Switching function		
	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
ATE2D-2M3-10	ON	—	ON
ATE2E-2M3-10	ON	OFF	ON
ATE2F-2M3-10	ON	—	(ON)
☆ATE2G-2M3-10	(ON)	OFF	(ON)
★ATE2H-2M3-10	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4



☆ (白星) は、標準品です。 ★ (黒星) は、受注生産品です。
☆ : Quasi-standard items. ★ : Made-to-order items.

(ON) は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary.

2極双投/DPDT

端子列5.08 ミリ/Distance between two terminal rows : 5.08 mm

PC





ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

形名 Part No.	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
	スイッチ特性 Switching function		
ATE2N-2M3-10	ON	—	ON
☆ATE2P-2M3-10	ON	OFF	ON
ATE2R-2M3-10	ON	—	(ON)
★ATE2S-2M3-10	(ON)	OFF	(ON)
☆ATE2T-2M3-10	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

単極双投/SPDT

0.2R/A





ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

形名 Part No.	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
	スイッチ特性 Switching function		
ATE1D-5M3-10	ON	—	ON
ATE1E-5M3-10	ON	OFF	ON
ATE1F-5M3-10	ON	—	(ON)
ATE1G-5M3-10	(ON)	OFF	(ON)
★ATE1H-5M3-10	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3	—	2—1

2極双投/DPDT

0.2R/A





ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

形名 Part No.	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
	スイッチ特性 Switching function		
ATE2D-5M3-10	ON	—	ON
★ATE2E-5M3-10	ON	OFF	ON
★ATE2F-5M3-10	ON	—	(ON)
★ATE2G-5M3-10	(ON)	OFF	(ON)
★ATE2H-5M3-10	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

2極双投/DPDT

取付面よりの高さ5.15ミリ/Mounting height : 5.15 mm

0.2R/A





ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

形名 Part No.	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
	スイッチ特性 Switching function		
ATE2N-5M3-10	ON	—	ON
☆ATE2P-5M3-10	ON	OFF	ON
★ATE2R-5M3-10	ON	—	(ON)
★ATE2S-5M3-10	(ON)	OFF	(ON)
★ATE2T-5M3-10	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

単極双投/SPDT

0.3R/A




ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

形名 Part No.	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
	スイッチ特性 Switching function		
ATE1D-6M3-10	ON	—	ON
ATE1E-6M3-10	ON	OFF	ON
ATE1F-6M3-10	ON	—	(ON)
ATE1G-6M3-10	(ON)	OFF	(ON)
ATE1H-6M3-10	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3	—	2—1

(ON)は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary.

2極双投/DPDT

0.3R/A




ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
	形名 Part No.	ON	OFF
㊦ ATE2D-6M3-10	ON	—	ON
㊦ ATE2E-6M3-10	ON	OFF	ON
㊦ ★ATE2F-6M3-10	ON	—	(ON)
㊦ ★ATE2G-6M3-10	(ON)	OFF	(ON)
㊦ ★ATE2H-6M3-10	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6	—	2-1 5-4

2極双投/DPDT

0.3R/A

取付面よりの高さ5.15ミリ/Mounting height : 5.15 mm




ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
	形名 Part No.	ON	OFF
㊦ ATE2N-6M3-10	ON	—	ON
㊦ ATE2P-6M3-10	ON	OFF	ON
㊦ ☆ATE2R-6M3-10	ON	—	(ON)
㊦ ★ATE2S-6M3-10	(ON)	OFF	(ON)
㊦ ★ATE2T-6M3-10	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6	—	2-1 5-4

単極双投/SPDT

V/M




ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
	形名 Part No.	ON	OFF
㊦ ATE1D-7M3-10	ON	—	ON
㊦ ★ATE1E-7M3-10	ON	OFF	ON
㊦ ★ATE1F-7M3-10	ON	—	(ON)
㊦ ★ATE1G-7M3-10	(ON)	OFF	(ON)
㊦ ★ATE1H-7M3-10	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3	—	2-1

2極双投/DPDT

V/M




ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
	形名 Part No.	ON	OFF
㊦ ATE2D-7M3-10	ON	—	ON
㊦ ★ATE2E-7M3-10	ON	OFF	ON
㊦ ★ATE2F-7M3-10	ON	—	(ON)
㊦ ★ATE2G-7M3-10	(ON)	OFF	(ON)
㊦ ★ATE2H-7M3-10	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6	—	2-1 5-4

単極双投/SPDT

PC



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
	形名 Part No.	ON	OFF
㊦ ATE1D-2F3-10	ON	—	ON
㊦ ATE1E-2F3-10	ON	OFF	ON
㊦ ATE1F-2F3-10	ON	—	(ON)
㊦ ☆ATE1G-2F3-10	(ON)	OFF	(ON)
㊦ ☆ATE1H-2F3-10	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3	—	2-1

☆(白星)は、標準準品です。★(黒星)は、受注生産品です。
☆: Quasi-standard items. ★: Made-to-order items.

(ON)は、モーメンタリーです。
(ON): Momentary.

■プリント基板孔あけ寸法/PC Hole Layouts

PC端子/PC terminal

(Top view)

シリーズ名	ATE-2M・2F・2J	ATE-2M・2F			ATE-2J
取付方法 Installation	ブラケットなし Without bracket	別売付属部品ブラケット使用の場合/When optional bracket is used			
		AZ0001	AZ0003	AZ0005	MD0640229
単極 1-pole					
2極 2-pole 端子列 2.54mm /Tow terminal rows					
2極 2-pole 端子列 5.08mm /Tow terminal rows					

R/A端子・V/M端子/Right Angle terminal・Vertical Mount terminal

(Top view)

シリーズ名	ATE-5M・5F	ATE-6M・6F・6J	ATE-7M・7F・7J
端子 Terminal	R/A 0.2インチピッチ 0.2-inch pitch	R/A 0.3インチピッチ 0.3-inch pitch	ヴァーチカル Vertical mount
単極 1-pole			
2極 2-pole			

■ブラケット取付寸法/Bracket Mounted Dimensions.

品種名 Type	ATE-2M	ATE-2F
	スタンダード/Standard	フラット/Flat
寸法図 Dimensions		

■ATE-J用カラーキャップおよび

ロッカーの取付方法

Color Cap and Rocker

Installation Procedure for ATE-J type

