

# 形D7A- /D7E- 感震器

## 地震をセンシング

地震をすばやく感知して二次災害を未然に防止します。

### 形D7A- 自動水平感震器



項目	形式 タイプ	形D7A-1 水平基板	形D7A-2 垂直基板	形D7A-3 ねじ締め
設定加速度		90 ~ 170ガル		
接点容量		DC3V 5µA ~ DC3V 1mA		
接点構成		1a		
使用温度範囲		-30 ~ +70 (ただし、氷結しないこと)		
絶縁抵抗		100M 以上 (DC250Vメガにて)		
耐電圧		AC250V 50/60Hz (1分間)		
接触抵抗		初期1 以下 (端子部において)		
最小梱包単位			25個	

### 形D7E- シール形感震器



項目	形式 タイプ	形D7E-1 感震器	形D7E-2	形D7E-3 転倒スイッチ
設定加速度		130 ~ 200ガル	100 ~ 170ガル	
動作角度				50 ~ 80 °
接点容量		DC5V 0.1mA ~ DC30V 100mA 抵抗負荷		
接点構成		1b		
使用温度範囲		-25 ~ +60 (ただし、氷結しないこと)		
絶縁抵抗		100M 以上 (DC250Vメガにて)		
耐電圧		AC250V 50/60Hz (1分間)		
接触抵抗		初期100m 以下		
最小梱包単位			25個	

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Omron:](#)

[D7H-B1](#)