

secvest.[®]

FU8010-V2

Secvest 2WAY GSM-modul

GSM-modulet er et valgfrit tilbehørsmodul til Secvest 2WAY. Det sender talemeddelelser, styreprotokoller og SMS-beskeder via mobilnettet. Secvest kan ikke blot sende alarmmeddelelser via det analoge integrerede opkaldsmodul men også via GSM-modulet.

GSM-modulet er en lille højtydende printplade. Den kan hurtigt og let stikkes ind i Secvest 2WAY. For at talte tekster, (styre-)protokoller eller SMS-beskeder via modulet når frem til en hovedcentral respektive privat forbindelse, skal GSM-modulet have adgang til mobilnettet. Læg blot et mobilkort ind i modulet, og sæt den medfølgende antenne fast på printkortet. SIM-kortets kode skal være slået fra eller indstillet på "0000".

I tilfælde af alarm kan opkaldet på en Secvest med GSM-modul enten foretages analogt via telefonnettet, eller digitalt via mobilnettet. GSM-Modulet er således også velegnet til bygninger uden telefoninstallation.



Produkthøjdepunkter:

- Sender talte tekster og protokoller
 - Ideel til bygninger uden telefoninstallation (sommerhuse etc.)
 - Let at installere
 - Antennen er skjult i Secvest-huset
-

secvest.®

FU8010-V2

Secvest 2WAY GSM-modul

Tekniske data

Frekvensområde 900 / 1800 MHz

Antennekabel RG 174U

Kabellængde Ca. 290mm

Antennestik MMCX (på kablet)

Antennebøsning MMCX (på modulet)