

Stiftlängen

Maßbild	Kontakt	Anschluss	Stecklänge	Verwendung
	A	ohne Übergabesteckzone	8.25 ± 0.1	Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung
	B		9.75 ± 0.1	Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung
	C		11.25 ± 0.1	Ebene 3, Abschirmung
	K	mit Übergabesteckzone 13 mm	8.25 ± 0.1	Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung
	L		9.75 ± 0.1	Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung
	M		11.25 ± 0.1	Ebene 3, Abschirmung
	N	mit Übergabesteckzone 14.5 mm	8.25 ± 0.1	Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung
	P		9.75 ± 0.1	Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung
	Q		11.25 ± 0.1	Ebene 3, Abschirmung
	R	mit Übergabesteckzone 16 mm	8.25 ± 0.1	Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung
	S		9.75 ± 0.1	Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung
	T		11.25 ± 0.1	Ebene 3, Abschirmung