

Öffnungsmelder mit NO–Kontakt weiss

MK2000W

Der Öffnungsmelder ist ein Magnetkontakt, mit dem Sie Türen und Fenstern absichern. Unbefugtes Öffnen wird detektiert und der Alarmzentrale gemeldet. Der Öffnungsmelder besteht aus einem Magnetkontakt (Reed) und einem Magnet. Diese werden entweder parallel, stirnseitig oder orthogonal zueinander – in einem Abstand von mindestens 13 mm – angebracht. Der Stromkreis dieses NO–Öffnungsmelders ist im Ruhezustand offen. Vergrößert sich der Abstand zwischen Reed und Magnet um ca. 2 cm, wird der Stromkreis geschlossen und ein Alarm gemeldet. Optimaler Montageort ist die Mitte Ihres Tür– bzw. Fensterrahmens. Auch eine Montage am unteren Fensterrahmen ist möglich, wenn ein bestimmtes Fenster bei gesichertem Magnetkontakt gekippt werden soll. Der Melder ist sowohl für die Aufputz– als auch für die Unterputzmontage geeignet. Der Öffnungsmelder ist in den Farben weiß und braun erhältlich.



Produkthighlights:

- Für die zuverlässige Außenhautsicherung
- Für die Sicherung von Türen und Fenstern
- Für den Ein– und Aufbau

Technische Daten

Schaltkontakt	NO
Fremdfeldschutz	nein
Kabel	5m, 2–adrig
Farbe	weiß

Schaltleistung bei 24VDC	0,2A / 5VA
Montage	Einbau / Aufbau
Abmessungen	11 x 12 x 48 mm